

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a Devizului General pentru obiectivul de investiții ”Stații încărcare electric auto, oraș Breaza, județ Prahova”

Având în vedere referatul de aprobare nr.6415/20.02.2025, formulat de dl. Novac Bogdan Cristian, Primarul orașului Breaza;

Ținând seama de :

-raportul de specialitate nr.6416/20.02.2025, întocmit de dna. Daniela Bunghez, Șef Serviciu Achiziții Publice, Proiecte cu Finanțare Națională, Internațională și Administrativ;

- raportul Comisiei pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, administrarea serviciilor publice furnizate din cadrul Consiliului Local al orașului Breaza;

-avizul nr.6418/20.02.2025 al secretarului general al orașului Breaza;

În conformitate cu prevederile:

- Ordinului nr. 1.962 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități;

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

- art.129, alin.(2), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.139 alin.(1), coroborat cu art.196, alin.(1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al orașului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Aprobă documentația tehnico-economică (faza PT) și a Devizului General pentru obiectivul de investiții ”Stații încărcare electric auto, oraș Breaza, județ Prahova”, conform Anexei 1 și Anexei 2 – Devizul general al obiectivului, la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administrație Publică, Juridic, Resurse Umane, Salarizare și Relații Publice: Prefecturii Prahova, Serviciului Achiziții Publice, Proiecte cu Finanțare Națională, Internațională și Administrativ.

**Președinte de ședință,
Consilier local,
Cazan Gheorghe-Marian**

**Breaza, 26 februarie 2025
Nr.27**



**Contrasemnează,
Secretar general oraș,
Goran Maria Cătălina**

ANEXA 1 LA HCL NR. 27 / 26.02.2025



Sediu: ZALĂU, P-ța I. Maniu, bl. P+10, ap. 4
C.U.I.: RO43615620 | Nr. Reg. Com.: J31/45/2021
Tel: 0260 606 200, 0260 606 201
Fax: 0260 661850
Email: orizontelectric@gmail.com

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR
SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

LUCRAREA NR.78/A/2024

BENEFICIAR:

Orasul Breaza

TITLUL LUCRĂRII:

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA – AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

Faza: PT

PREȘEDINTE DE Ședință
CONSILIER LOCAL,
CAZAN GHEORGHE

[Signature]



SECRETAR GENERAL ORAS,
GORAN MARIA - CĂTĂLINA

[Signature]



Sediu: ZALĂU, P-ța I. Maniu, bl. P+10, ap. 4
C.U.I.: RO43615620 | Nr. Reg. Com.: J31/45/2021
Tel: 0260 606 200, 0260 606 201
Fax: 0260 661850
Email: orizontelectric@gmail.com

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL
EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

I. PIESE SCRISE

1. FOAIE DE SEMNĂTURI:

Specialitate Instalatii Electrice

Șef proiect

ing. Muresan Andrei



Proiectant

ing. Morlocan Rares-Gabriel

SC ORIZONT ELECTRIC SRL – Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr.1, bl. P+10, ap.4, tel.:
0260 661 850

Verificator de proiecte autorizat Chezan Sorin-Valer adeverinta ANRE
nr.201820371/04.12.2018

Contact șef proiect mail: andrei.muresan@ianus-romania.ro tel: 0743199485

Contact proiectant mail: rares.morlocan@ianus-romania.ro tel: 0748142275



Sediu: ZALĂU, P-ța I. Maniu, bl. P+10, ap. 4
C.U.I.: RO43615620 | Nr. Reg. Com.: J31/45/2021
Tel: 0260 606 200, 0260 606 201
Fax: 0260 661850
Email: orizontelectric@gmail.com

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL
EROILOR
SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

BORDEROU

Prezentul proiect cuprinde un singur volum cu piese scrise și desenate, după cum urmează:

A. Piese scrise

1.a. Partea tehnică

Foaia de semnături	Secțiunea 1
Borderou	
Lista planșelor	

Memoriu Tehnic	Secțiunea 2
----------------	-------------

1.b. Partea economică	Secțiunea 3
------------------------------	-------------

2. Documente anexate	Secțiunea 4
-----------------------------	-------------

3. Piese desenate	Secțiunea 5
--------------------------	-------------

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

I.MEMORIU TEHNIC

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitie:

„STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR”

1.2. Amplasamentul: Zona Parcare EUGENY CONSTRUCT cu acces din bulevardul Eroilor

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții – In baza: Aviz Tehnic de Racordare: 3010240909545/09.10.2024

1.4. Ordonator principal de credite:

„Orasul Breaza, str. Republicii, nr.82 B, tel. 0244-340508, fax. 0244-340428, email: contact@primariabreaza.ro”

1.5. Investitor

„Orasul Breaza, str. Republicii, nr.82 B, tel. 0244-340508, fax. 0244-340428, email: contact@primariabreaza.ro”

1.6. Beneficiarul investitiei:

„Orasul Breaza, str. Republicii, nr.82 B, tel. 0244-340508, fax. 0244-340428, email: contact@primariabreaza.ro”

1.7. Elaboratorul documentatiei:

„SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU”.

2. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de

fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Necesitatea si oportunitatea investitiei este rezultatul direct al faptului ca

infrastructura existenta, deși in plina dezvoltare, este încă deficitară comparativ cu numărul mare de mașini electrice care apar zilnic in traficul municipalității. Având in vedere creșterea demografica a orașului, îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor dar si creșterea semnificativa a numărului de turiști, se impune crearea unei infrastructuri de stații de încărcare rapida a mașinilor electrice cat mai vaste.

Particularitățile amplasamentului:

Zona Parcare EUGENY CONSTRUCT cu acces din bulevardul Eroilor

a.Descrierea:

Zonă este în intravilanul localitatii Breaza in apropiere de magazinul EUGENY CONSTRUCT de pe Bulevardul Eroilor si este reprezentata de locurile de parcare pentru automobile existente chiar la inceputul intratii pe Bulevardul Eroilor de pe str. Republicii.

b.Topologia:

- altitudinea: 530 m;

Autoritatea Națională de Reglementare

energetice si a Sistemului National de Energii

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte

de instalatii electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR
SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

- căi de acces : din loc. Breaza, str. Republicii
- conform SR 11100-1/1993 Zonare seismică. Macrozonarea teritoriului României, amplasamentul se află în zona 7 seismică.
- grad de poluare : zonă nepoluată (conf. NTE 001 / 03 / 00);

c. Clima si fenomene specifice

- zona : B conform PE 106/2003 si NTE 003/03/00.
- altitudinea peste nivelul marii: <1000 m.
- temperatura ambianta
- maxima +34 °C
- medie +10°C
- minima -20 °C

d. Geologie si seismicitate

Conform normativului "P100 - 1 / 2006 – Cod de proiectare seismică", zona orasului Breaza se caracterizeaza printr-o acceleratie a terenului pentru proiectare $a_g = 0,25$ g avand interval mediu de recurenta $IMR = 100$ ani si perioada de colt a spectrului de raspuns $T_c = 0,7$ sec

e. Devieri si Protejari de utilitati afectate:

Nu este cazul

f. Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii;

Sursele provizorii de utilitati se vor asigura de catre beneficiar, respectiv se vor utiliza surse de energie electrica din surse apropiate, aceasta fiind singura necesitate pentru executarea lucrarilor.

g. Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;

Caile de acces permanente sunt din strada Republicii si Jupan Neagoe Draghicescu.

h. Caile de acces provizorii:

Nu se vor realiza cai de acces provizorii.

i. Bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu este cazul.

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte
de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

2.1. Soluția tehnică cuprinzând:

a. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Beneficiarul investiției solicită elaborarea documentației pentru alimentarea statiei de incarcare DC&AC pentru autovehicule electrice de la adresa susmenționată.

Categoria de importanta a lucrarii – constructii cu importanta redusa "D"

Informatii privind consumatorul:

- consumatorul este de tip: economic
- tensiunea de utilizare: 0,4 kV
- putere maxim simultan absorbită:

$P_a = 82$ kW

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

Sa = 91,11 kVA.

Din care:

1. 1xStatie incarcare rapida 60kW DC + 22kW AC

- putere maxim simultan absorbită: Sa= 91,11 kVA.

II MEMORII PE SPECIALITATI

2.2.1 Memoriu Instalatii Electrice


2.2.1.1 Lucrari pe taxa de utilizator

Pentru realizarea investitiei de montare statie de incarcare masini electrice la acest amplasament se vor realiza urmatoarele:

- realizare a unui circuit de alimentare cu cablu de tip CYAbY 5x35 mmp L=6m pozat intre BMPT existent si statie prin trotuar.
- identificarea si conectarea prizei de pamant a statiei la priza de pamant existenta a BMPT din care porneste LES.
- montare indicator pentru semnalizarea prezentei statiei de incarcare si a locurilor de parcare pentru vehicule electrice
- montare statie in vecinatatea BMPT-ului

ELEMENTE MARCARE SEMNALIZARE

Locurile de parcare destinate exclusiv incarcarii vehiculelor electrice vor fi marcate, conform solicitarilor din Ghidul de finantare, cu culoare verde cu imagine si panou de informare prezentat mai jos:



Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR
SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

2.2.1.2 Lucrari pe taxa de racordare

Conform ATR 3010240909545/09.10.2024 lucrarile de instalatii care se realizeaza pe
Taxa de Racordare sunt urmatoarele:

BRANSAMENT TRIFAZAT RACORDAT DIN TDRI 0.4 KV-PT 0365, CIRCUIT
NR.9 LIBER, REALIZAT CU:

-REINTREGIRE BARA 0.4 KV, MONTARE SIST 201

-POZARE ACYABY 3*95+50 MMP, DE LA CIRCUITUL NR.9, PANA LA BMPT
PROPUS, IN LUNGIME DE

APROXIMATIV 15 M

-BMPT 160, IN CARCASA TIP PAFS, CONFORM ST 4 - JT- BMPT, Ed.U1,

Rev.2, 2023, Irt-150A, 3*TC150/5A, MONTAT PE SCALDE DE BETON, PE
DOMENIUL PUBLIC

-P.P<4 OHM

2.2.2 Memoriu Lucrari de constructii

a. GENERALITĂȚI

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA -
AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

ADRESA: Zona Parcare EUGENY CONSTRUCT cu acces din bulevardul Eroilor

BENEFICIARI: Orasul Breaza

➤ Prezenta documentație cuprinde detalii de rezistență în vederea obținerii autorizației de construire și realizării fundației unității fridă pentru distribuție electrică din cadrul stației de reîncărcare a vehiculelor electrice, amplasată în Zona Parcare EUGENY CONSTRUCT cu acces din bulevardul Eroilor

➤ Conform P100-1/2013, „Cod pentru proiectare seismică – Prevederi de proiectare pentru clădiri”, se consideră zona seismică: $a_g=0.25g$ ($g=9.81m/s^2$), perioada de colț $T_c= 1,0$ sec și clasa de importanță a construcțiilor este III, clădiri de importanță normală.

b. Principalele standarde și normative care au stat la baza întocmirii prezentului proiect sunt următoarele:

- SR EN 1990:2004- bazele proiectării structurilor;
- SR EN 1990:2004/NA:2006- bazele proiectării structurilor- anexa națională;
- SR EN 1991-1-1:2004-Acțiuni generale- greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri;
- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006-Acțiuni generale- greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri- anexa națională;

ȘCOALA DE ÎNĂLȚĂ ÎN
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

- SR EN 1991-1-3:2005- Acțiuni generale-Încărcări date de zăpadă;
- SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006- Acțiuni generale-Încărcări date de zăpadă- anexa națională;
- CR 1-1-3/2012- Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;
- SR EN 1991-1-4:2006- Acțiuni generale-Acțiuni ale vântului;
- SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007- Acțiuni generale-Acțiuni ale vântului- anexa națională;
- CR 1-1-4/2012 - Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;
- SR EN 1992-1-1:2006-Proiectarea structurilor de beton- reguli generale și reguli pentru clădiri;
- SR EN 1992-1-1:2006/NB:2008-Proiectarea structurilor de beton- reguli generale și reguli pentru clădiri- anexa națională;
- SR EN 1996-1-1:2006-Reguli generale pentru construcții de zidărie armată și nearmată;
- SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008-Reguli generale pentru construcții de zidărie armată și nearmată- anexa națională;
- SR EN 1997-1-2006-Proiectarea geotehnică-Reguli generale;
- SR EN 1997-1-2006/NB:2007-Proiectarea geotehnică-Reguli generale-anexa națională;
- SR EN 1998-1:2006-Proiectarea structurilor pentru rezistență la cutremure-reguli generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri;
- SR EN 1998-1:2006/NA:2008-Proiectarea structurilor pentru rezistență la cutremure-reguli generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri-anexa națională;

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

c. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANȚĂ

În baza HGR 766 /1997, anexa nr. 3 și punctajului determinat conform „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor - Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor” (publicat în B.C. - Aprilie 1996) a rezultat categoria de importanță „D” (redusă), care va fi preluată și de celelalte specialități.

d. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Zona Parcare EUGENY CONSTRUCT cu acces din bulevardul Eroilor

Sistemul de fundare va fi format dintr-un bloc de fundare din beton armat, iar legătura echipamentelor cu fundația se va asigura prin intermediul de carcase de buloane. Carcasa de buloane necesară prinderii, se va monta la interiorul barelor de armatura din blocul de fundare. Poziționarea în plan, respectiv diametrul barelor filetate se va face conform fișei tehnice a echipamentului ales.

Adâncimea minimă de fundare s-a stabilit în funcție de:

- ✓ Adâncimea de îngheț, care are valorile indicate în STAS 6054/77-TEREN DE FUNDARE, este $H=0,70-0,80m$;
- ✓ Condițiile de stabilitate generală a terenului;
- ✓ Adâncimile, natura, grosimile, caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor de

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL
EROILOR
SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

pământ situate sub talpa fundației (radierului);

- ✓ Condițiile hidrogeologice, ale terenului de fundare (ape subterane și suprafață, variația sezonieră a nivelului hidrostatic;
- ✓ Caracteristicile structurii de rezistență.
- ✓ Cota de fundare a construcției existente

e. DIMENSIONAREA FUNDAȚIILOR

Fundarea stației de încărcare se va face pe un bloc de fundare realizat din beton armat, având dimensiunile în plan de 1,00x1,00m și înălțimea totală de 85cm, dintre care 25cm deasupra terenului amenajat. La realizarea fundației se va utiliza beton clasa C20/25, și bare de armătură confecționate din oțel B500C. Înainte de realizarea blocului din beton armat, se va realiza un strat din beton de egalizare clasa C8/10, cu grosimea de 5cm.

La dimensionarea suprafeței bazei fundațiilor se compară presiunile efective pe teren produse de încărcări cu presiunile convenționale corectate astfel încât valoarea presiunii în terenul situat sub talpa fundației, să fie situată sub valorile:

- ✓ $1.2 \times p_{conv}^c$ în cazul grupării fundamentale, și
- ✓ $1.4 \times p_{conv}^c$ în cazul grupării speciale, (p_{conv}^c în funcție de valorile cuprinse în avizul geotehnic).

Fundarea blocului de măsură și protecție se va face pe un bloc de fundare realizat din beton armat, având dimensiunile în plan de 0,5mx0,35m și înălțimea totală de 60cm, dintre care 10cm deasupra terenului amenajat. La realizarea fundației se va utiliza beton clasa C20/25, și bare de armătură confecționate din oțel B500C. Înainte de realizarea blocului din beton armat, se va realiza un strat din beton de egalizare clasa C6/7.5, cu grosimea de 5cm.

La dimensionarea suprafeței bazei fundațiilor se compară presiunile efective pe teren produse de încărcări cu presiunile convenționale corectate astfel încât valoarea presiunii în terenul situat sub talpa fundației, să fie situată sub valorile:

- ✓ $1.2 \times p_{conv}^c$ în cazul grupării fundamentale, și
- ✓ $1.4 \times p_{conv}^c$ în cazul grupării speciale, (p_{conv}^c în funcție de valorile cuprinse în avizul geotehnic).

f. LUCRĂRI DE TERASAMENTE - PREVEDERI GENERALE

Lucrările de terasamente nu se vor începe înainte de a se fi executat toate lucrările pregătitoare conform prevederilor cuprinse în capitolul 2 din Normativul C 169/1988 „Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale) publicat în B.C. nr.5/1988.

Beneficiarul are obligația să asigure existența permanentă pe șantier a studiilor geotehnice întocmite la proiectare pentru ca astfel constructorul să poată ține seama, în timpul execuției, de toate datele cuprinse în aceste studii. Eventualele neconcordanțe între situația luată în considerare în proiect (faza PT) pe baza studiului geotehnic și cea constatată de constructor pe teren la executarea săpăturilor, vor fi semnalate proiectantului pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare.

Lucrarea nr. 78/A/2024

Faza: PT

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte
de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

LUCRĂRI PREGĂTITOARE:

➤ Lucrările ce trebuie executate înainte de începerea lucrărilor de terasamente propriu-zise sunt în principal:

- ✓ Curățarea terenului de frunze, crengi, iarba și buruieni;
- ✓ Săparea și depozitarea pământului vegetal;
- ✓ Îndepărtarea apelor de suprafață;
- ✓ Umpluturi și nivelări pentru amenajarea terenului și a platformei de lucru.

g. EXECUTAREA SĂPĂTURILOR PENTRU FUNDAȚII

➤ La executarea săpăturilor pentru fundații trebuie să se aibă în vedere următoarele:

✓ să nu se strice echilibrul natural al terenului în jurul gropii de fundație sau în jurul fundațiilor pe o distanță suficientă pentru ca stabilitatea construcțiilor învecinate existente să nu fie influențată;

✓ să se asigure păstrarea sau îmbunătățirea caracteristicilor pământului de sub talpa fundației (radierului);

✓ să se asigure securitatea muncii în timpul lucrărilor.

Cota săpăturii sub stratul de egalizare din beton simplu este la -0,70m față de cota ±0,00.

Se va avea în vedere înlăturarea integrală a straturilor de sol vegetal, umpluturi, resturi, gunoaie, etc. În situația în care, grosimea straturilor de umplutură este mai mare de 70cm, adâncimea de fundare se va mari, a.i. fundarea să se facă în stratul bun de fundare. Diferența rezultată se va completa prin îngroșarea stratului de beton de egalizare.

Se va avea în vedere ca noile construcții să nu interacționeze cu cele existente. În acest sens, este necesară asigurarea unei distanțe de minimum 1.50m față de orice altă clădire adiacentă.

h. ZONA DE INFLUENȚĂ A EXCAVAȚIEI

Zona de influență a unei construcții este definită în „Normativul privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare” (NP 074/2002), drept „volumul din teren în care se resimte influența construcției respective sau în care pot avea loc fenomene care să influențeze acea construcție”.

Datorită poziționării săpăturii față de limita de proprietate, respectiv a adâncimii acesteia, considerăm că efectele excavației nu depășesc limita de proprietate și nu trebuie luate măsuri suplimentare speciale.

i. EXECUȚIA FUNDAȚIILOR

Fundația Stăției

La atingerea cotelor de fundare este obligatorie convocarea specialistului geotehnician pentru confirmarea naturii terenului de fundare.

Numai după convocarea acestuia și încheierea proceselor verbale de recepție natură teren de fundare, se poate trece la turnarea betonului în fundații.

Beneficiarul are obligația ca, pe toată durata lucrărilor de construire, să asigure prezența studiului geotehnic în șantier.

Se va da o deosebită atenție montării barelor de ancoraj pentru elementele verticale din beton armat din fundații.

Autoritatea Națională de Reglementare

în Domeniul Energeticii

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte

de instalații electrice

AutORIZAȚIE nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR
SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

Dacă la execuția săpăturilor se vor întâlni cămine, canalizări, etc., sau terenul a fost tulburat de alte săpături, va fi anunțat proiectantul, pentru analiză și stabilire a soluției de fundare.

Umpluturile perimetrale se vor executa din pământ argilos (exclus pământ vegetal) local compactat în straturi elementare de 10-15cm grosime cu ajutorul unor utilaje adecvate lucrului în spații înguste (maiuri de mână, plăci bătătoare, vibratoare, etc.).

Materialele utilizate în fundații vor fi: beton 8/10 – beton egalizare, beton C20/25 în pentru elementele armate respectiv bare de armătură confecționate din oțel B500C.

Fundatia Blocului de Măsură și Protecție

La atingerea cotelor de fundare este obligatorie convocarea specialistului geotehnician pentru confirmarea naturii terenului de fundare.

Numai după convocarea acestuia și încheierea proceselor verbale de recepție natură teren de fundare, se poate trece la turnarea betonului în fundații.

Beneficiarul are obligația ca, pe toată durata lucrărilor de construire, să asigure prezența studiului geotehnic în șantier.

Se va da o deosebită atenție montării barelor de ancoraj pentru elementele verticale din beton armat din fundații.

Dacă la execuția săpăturilor se vor întâlni cămine, canalizări, etc., sau terenul a fost tulburat de alte săpături, va fi anunțat proiectantul, pentru analiză și stabilire a soluției de fundare.

Umpluturile perimetrale se vor executa din pământ argilos (exclus pământ vegetal) local compactat în straturi elementare de 10-15cm grosime cu ajutorul unor utilaje adecvate lucrului în spații înguste (maiuri de mână, plăci bătătoare, vibratoare, etc.).

Materialele utilizate în fundații vor fi: beton 6/7.5 – beton egalizare, beton C20/25 pentru elementele armate respectiv bare de armătură confecționate din oțel B500C.

j. PREVEDERI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTĂTEA IN MUNCA SI P.S.I.

La executarea lucrărilor se vor respecta următoarele prescripții:

Legea	Legea securității și sănătate în muncă
nr.319/2006	
MPM/1996	Manual de protecția muncii
P118-1999	Normativ de siguranță la foc a construcțiilor
L 307/2006	Legea privind apararea impotriva incendiilor
HG	privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de
1048/2006	către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
NP 071/2002	Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor specifice de metrou privind prevenirea și stingerea incendiilor

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024

Faza: PT

HG 971/2006	PRESCRIPTII minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca; editate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale-Departamentul Protectiei Muncii
HG 300/2006	privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele temporare sau mobile.
HG 493/2006	privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
HG 971/2006	privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si /sau de sanatate la locul de munca.
HG 1051/2006	privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru sanatate, in special de afectiuni dorsolombare.
HG 1028/2006	privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor cu ecran de vizualizare
HG 1048/2006	privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
HG 1092/2006	privind protectia lucrarilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agentii biologici in munca.
HG 1093/2006	privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.
HG 1091/2006	privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.
HG 1146/2006	privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
HG 1425/2006	pentru aprobarea Normelor metodologie de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006-cuprinde NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii securitatii si

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
in Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
Referinta: 1650308312973
Autorizatia nr. 201820371/04.12.18
Valabila pana la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

- sanatatii in munca nr.319/2006
- HG 1756/2006** privind limitarea emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.
- HG 600/2007** privind protectia tinerilor la locul de munca.
- Ordin 706/2006** privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radatii optice artificiale (la suduri).
- Ordin 455/2006** pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca
- Ordin 3/2007** privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca-FIAM.
- Ordin 242/2007** pentru aprobarea regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ,mobile.
- Cuprinde: Regulament privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si /sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare sau mobile.

Pentru evitarea accidentelor în timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica securității muncii specifice locului de muncă și utilajelor tehnologice folosite.

La întocmirea prezentului proiect au fost respectate prevederile legale de securitate și sănătate în muncă, iar constructorului îi revine obligația respectării următoarelor:

• PLANUL GENERAL DE SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

- i) masuri si instruire la angajarea personalului
- ii) masuri si instruire la prezentarea în șantier sau punctul de lucru
- iii) dotarea cu echipament individual de protecție și echipament de lucru

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

- iv) instructajul de S.S.M.
 - a. instructajul introductiv general.
 - b. instructajul la locul de muncă.
 - c. instructajul periodic.
 - d. instructajul S.S.M. la schimbarea locului de muncă
 - e. instructajul S.S.M. la introducerea unei noi tehnologii, utilaj, instalații
 - f. instructajul S.S.M la întoarcerea lucrătorului din concediu de odihnă sau medical
- v) supravegherea lucrătorilor
- vi) realizarea măsurilor de protecție individuale și colective în cadrul șantierului
- vi) masuri de P.S.I. și situații de urgență
- vii) protecția mediului
- viii) prim ajutor în caz de accident
- ix) identificarea riscurilor în șantier
- x) verificarea șantierului
- xi) dotări șantier
- xii) permisul pentru lucrări cu grad mare de risc:
 - a) lucrul la înălțime
 - b) permis pentru lucrări cu foc deschis
 - c) permisul pentru lucrul în condiții de izolare sau spații închise
 - d) permisul pentru lucrările de excavare sau săpătură
- xiii) locuri de muncă cu temperaturi extreme:
 - a) temperaturi scăzute (sub 5°C)
 - b) temperaturi ridicate (peste 30°C)

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte

de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

• PROTECȚIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR – P.S.I.

La întocmirea prezentului proiect au fost respectate prevederile legale din:

- Normativ de Siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99;
 - N.G.P. II/1977 cap. I, III, IV, V și VI;
 - Ordonanța Nr. 60/1997, privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată și modificată cu Legea Nr. 12/1997 – modificată cu Ordonanța Guvernului Nr. 114/2000, aprobată cu Legea Nr. 126/2001;
 - Ordinul Ministrului de Interne Nr. 775/22.07.1998 pentru aprobarea Normelor Generale de prevenire și stingere a incendiilor.
- În timpul execuției se vor respecta :
- Prevederile în legătură cu execuția conform actelor normative menționate la punctul 1
 - Normele P.S.I proprii ale constructorilor și montorilor inclusiv cele elaborate de forurile tutelare ale acestora.
 - Dispozițiile organelor de control.

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR
SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

- Normativ de Siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99;
- Beneficiarului îi revin următoarele obligații:
- Trimiterea în termen legal a eventualelor obiecții, la prezentul proiect.
- Respectarea obligațiilor ce îi revin din actele normative menționate la punctul 1, de mai sus, inclusiv procurarea și întreținerea P.S.I., în conformitate cu Normativul Departamental și recomandările proiectanților privind obiectul din prezenta documentație.

- Normativ de Siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99;

În plus, constructorul este obligat să ia toate măsurile necesare astfel încât la punctele de lucru să se prevină și să se evite apariția oricărui fel de incident tehnic sau accident uman (atât asupra personalului tehnic care execută lucrarea, cât și asupra altor persoane care circulă prin vecinătatea zonei lucrărilor).

Conducerea șantierului este obligată să elaboreze instrucțiuni speciale de tehnica securității muncii pentru lucrul cu fiecare tip de utilaj nou introdus pe șantier, folosind în acest scop cartea tehnica a utilajului respectiv. Locurile de muncă periculoase și din zona de lucru a utilajelor se vor pune în evidență prin plăci sau tăblițe avertizoare.

Tot personalul de deservire va purta în mod obligatoriu cizme de cauciuc, mănuși și căști de protecție. Instructajul se va ține lunar, cu întreg personalul echipei, de către responsabilul cu protecția muncii de pe șantier, care va verifica și respectarea normelor protecția și tehnica securității muncii pe parcursul execuției lucrărilor. Constructorul va lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru evitarea accidentelor.

Aceste măsuri de securitate și sănătate în muncă nu sunt limitative, ele pot fi completate de executant, având în vedere evitarea oricărui accident de muncă.

limitative, ele pot fi
Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

k. PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Activitățile de protecția mediului au la bază următoarele acte legislative:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului
- Legea nr. 265/06.07.2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu completări și modificări.

Față de legislația în vigoare, beneficiarul are obligația să obțină acordul de mediu pentru construcția ce urmează a se executa.

La execuție se va avea în vedere:

- Gestionarea deșeurilor se va face în condițiile cap. IV „Regimul deșeurilor” art. 29 al OUG nr. 195/2005;
- Protecția apelor freatice în conformitate cu prevederile art. 55 al cap. IX al OUG nr. 195/2005;
- Protecția și gestionarea zgomotului ambient în conformitate cu prevederile art. 59 cap. X al OUG nr. 195/2005;
- Protecția așezărilor umane în conformitate cu prevederile art. 70 cap. XII al OUG nr. 195/2005.

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024

Faza: PT

De asemenea se vor avea în vedere și prevederile privind „obligățiile persoanelor fizice și juridice” în conformitate cu cap. XIV secțiunea 3 al OUG nr. 195/2005.

III Breviare de calcul

1. Breviar parametrii electrici

Valoare:	82 kW
Putere trifazat	
Pt	82 kW
It	128.80 A
Putere monofazat	
Pm	82 kW
Im	356.52 A
U=	400 v
KW-KVA	91.111
MVA	0.091

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte

de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

2. Breviar secțiune alimentare și caderi de tensiune per statie

P=[kW]	82.00	I=[A]	128.81	L=[m]	5
Cupru Trifazat					
Secțiune cablu[mm p]	ΔU [V]	ΔU [%]	ΔP [kW]	I3F 3/4 cond. Pamant [A]	I3F 3/4 cond. Aer [A]
1.00	19.52	4.82	0.00		
1.50	13.01	3.25	0.00	26.00	18.50
2.50	7.81	1.98	0.00	34.00	25.00
4.00	4.88	1.22	0.00	44.00	34.00
6.00	3.25	0.81	0.00	56.00	43.00
10.00	1.95	0.49	0.01	75.00	60.00
16.00	1.22	0.31	0.01	98.00	80.00
25.00	0.78	0.20	0.01	128.00	106.00
35.00	0.56	0.14	0.02	157.00	131.00
50.00	0.39	0.10	0.03	185.00	159.00
70.00	0.28	0.07	0.04	228.00	202.00
95.00	0.21	0.05	0.05	275.00	244.00
120.00	0.16	0.04	0.07	313.00	282.00
150.00	0.13	0.03	0.08	353.00	324.00
185.00	0.11	0.03	0.10	399.00	371.00
240.00	0.08	0.02	0.13	464.00	416.00

IV. Caiete de sarcini

CAIET DE SARCINI – PARTEA ELECTRICĂ :

5.2.1. Achiziția de materiale

Achiziția de materiale se vor face conform specificațiilor tehnice anexate.

5.2.2. Marcarea echipamentelor

Marcarea produselor trebuie fie vizibilă, lizibilă și durabilă. Marcarea trebuie fie în limba română și să conțină după caz:

- marca fabricii;
- tipul și codul produsului;
- tensiunea și curentul nominal;
- frecvența nominal;
- nivel de izolație asigurat;
- curentul de stabilitate termică la 1 sec ;
- curentul de stabilitate dinamică;
- durata nominală de scurtcircuit;
- standardul de referință;
- anul și seria de fabricație;
- gradul de protecție;

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte

de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

5.2.3. Ambalare si transport

Echipamentele și materialele care urmează să fie livrate în conformitate cu

Specificațiile tehnice, vor fi pregătite pentru livrare astfel încât să fie mânuite ușor și să se împiedice orice deteriorare în timpul transportului. Transportul se va face cu mijloace feroviare și rutiere, în mijlocul de transport coletele se fixează rigid, nu se suprapun și nu se așează înclinat.

Piese de schimb și sculele de întreținere vor fi ambalate separat în colete protejate corespunzător pentru depozitare îndelungată (ani de zile) fără deteriorare.

Oferta de echipament va cuprinde și lista de colete.

Contractantul este responsabil pentru orice deteriorare a echipamentului pe durata transportului, descărcării și depozitării pe șantier până la predarea lui Beneficiarului și va suporta toate cheltuielile datorate unor remedieri sau înlocuiri.

Pe fiecare ambalaj se va marca vizibil: fabrica producătoare, greutatea, poziția centrului de greutate, semnele de avertizare pentru produs fragil, număr de ordine a ambalajului în cadrul furniturii, și alte date în concordanță cu standardele aplicate.

5.2.4. Etichete si marcarea echipamentelor

Etichetele de identificare de pe aparate trebuie să fie scrise în limba română în mod clar și concis și vor conține următoarele date: fabrica producătoare, tipul produsului, seria, anul de fabricație, numărul de identificare a produsului și alte date în concordanță cu standardele aplicate.

Etichetele descriptive trebuie să fie din materiale care să nu provoace ștergerea literelor.

Plăcuțele trebuie făcute din material necoroziv, și se vor fixa cu șuruburi tratate anticoroziv.

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

Toate aparatele vor avea indicate greutatea și modul corect de ridicare și manipulare.

5.2.5. Garanții

Furnizorul trebuie să garanteze funcționarea corespunzătoare a echipamentelor pentru minim 36 luni de la punerea în funcțiune sau de la livrare.

Furnizorul va specifica perioada de intervenție în garanție, service-ul oferit în perioada de garanție și post garanție.

Furnizorul trebuie să repare și să furnizeze pe propria lui cheltuială părțile și echipamentul necesar pentru remedierea oricărui defect care apare în timpul perioadei de garanție din vina sa și trebuie de asemenea să asigure pe cheltuiala lui asistența tehnică necesară pentru aceste reparații.

Toate piesele de schimb și consumabilele necesare pe perioada de garanție vor fi livrate fara costuri.

Produsele oferite trebuie să fie omologate sau să aibă referințe favorabile, lipsa acestora constituind motiv de respingere a ofertei.

5.2.6. Condiții de recepție, montaj, punere în funcțiune și exploatare

Recepția mărfii se va face la beneficiar, în prezența unui reprezentant al furnizorului. Marfa va fi însoțită de următoarele documente în limba română și în trei exemplare:

- documentul de certificare a calității (conform reglementărilor în vigoare) respectiv buletinele de verificare și încercare;
- cartea tehnică cu instrucțiuni referitoare la echipamente și accesorii privind conservarea, instalarea, funcționarea și mentenanța, respectiv montarea și demontarea accesoriilor. Pe lângă datele tehnice, aceasta va conține și lista subfurnizorilor.
- fișa de securitate;
- declarația de conformitate;

Recepția lucrărilor se face de către comisia de recepție numită în acest scop de către beneficiar. Comisia va verifica respectarea cerințelor proiectului.

Comisia va redacta un proces verbal de recepție pe care îl va semna și proprietarul terenului (unde este cazul).

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte
de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

5.2.7. Obligații în caz de defecțiuni

Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricație care apar în timpul perioadei de funcționare standard, chiar dacă perioada de garanție a trecut și este obligat să repare sau să înlocuiască produsele livrate în înțelegere cu beneficiarul, în caz că el refuză acest lucru, beneficiarul are dreptul să ceară despăgubiri.

5.2.8. Standarde și normative de referință

În prezenta lucrare s-au avut în vedere următoarele prescripții tehnice în vigoare și care vor trebui respectate în execuție:

- SR 831/2002 – Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică, linii de tracțiune electrică urbană, instalații de telecomunicații inclusiv rețele de

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

- televiziune prin cablu și alte utilități;
- SR 6290/2004 – Încrucișări între liniile de energie electrică și liniile de telecomunicații;
 - SR 234/2008 – Branșamente electrice. Prescripții generale de proiectare și executare;
 - NTE 001/03/00 – Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor;
 - NTE 006/06/00 – Normativ privind metodologia de calcul al curenților de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea sub 1 kV;
 - PE 106/2003 – Normativ pentru construcția liniilor electrice aeriene de joasă tensiune;
 - PE 116/1994 – Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice;
 - PE 132/2003 – Normativ pentru proiectarea rețelelor electrice de distribuție publică;
 - PE 155/1992 – Normativ privind proiectarea și executarea branșamentelor electrice pentru clădiri civile;
 - 3.2. Lj – I 155/1990 – Instrucțiuni tehnologice de demolare a LEA de j.t. de instalații electrice
 - 2. RE – FT 35/1991 – Execuția branșamentelor electrice;
 - 3.2. Lj – FT 47/2010 – Executarea LEA de joasă tensiune;
 - 1 Lj – Ip 8/79 – Îndreptar de proiectare pentru rețele electrice de joasă tensiune cu conductoare izolate torsadate;
 - 1 RE – Ip 30/2004 – Îndreptar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ;
 - 1 RE – Ip 45/1990 – Îndreptar de proiectare a protecțiilor prin relee și siguranțe fuzibile în posturile de transformare și în rețeaua de joasă tensiune;
 - 1 Lj – I 85/2003 – Prescripții de coordonare a izolației în instalațiile de distribuție de joasă tensiune;
 - 1. RE – I 226/2002 – Instrucțiuni de realizare a protecțiilor împotriva supratensiunilor în instalațiile electrice de joasă tensiune;
 - HG 971/2006 – Cerințe minime pentru semnalizare de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
 - DTN-ITI-1 – Instrucțiune privind semnalizarea instalațiilor electrice;
 - Documentație tehnică aferentă echipamentelor și utilajelor cu montaj, pusă la dispoziție de către producător.

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

5.2.9. Protecția mediului

Se va limita la minim influența organizărilor de șantier asupra mediului.

Prin natura sa, instalațiile proiectate nu au implicații asupra mediului, nefiind necesar un studiu de impact asupra mediului.

În timpul execuției lucrărilor:

- constructorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea mediului în interiorul și în afara șantierului și de a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor,

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

- constructorul este obligat să soluționeze orice reclamație care are legătură cu problematica de protecția mediului și care a fost generată din vina constructorului;
- constructorul este obligat să respecte pe tot parcursul executării lucrărilor, prevederile următoarelor reglementări, pentru a reduce la minim impactul asupra mediului:
 - Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG.195/2005 privind protecția mediului;
 - Legea nr. 107/1996 – Legea apelor;
 - SR EN ISO 14001/2005 Sisteme de management de mediu – Specificații și ghid de utilizare;
 - OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorului;
 - Legea 10/1995 privind calitatea în construcții;
 - Legea 440/2002 pentru aprobarea OG nr. 95/99 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaj, echipamente și instalații tehnologice industriale;

La terminarea lucrărilor:

- se vor reface spațiile verzi, trotuarele și alte elemente, care vor fi aduse la starea inițială;
- executantul lucrării va preda materialele rezultate în urma demontărilor, Punctului de Orasul Breaza;
- constructorul va elibera și curăța terenul de utilaje și deșeuri rămase în urma organizării de șantier și executării lucrărilor (bucăți de beton, deșeuri de cofraje, ambalaje materiale, etc.);
- gestionarul obiectivului este obligat să respecte următoarele prevederi/reglementări privind gestionarea deșeurilor:
 - Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 - Legea 465/2001 pentru aprobarea OUG 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile;
 - HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
 - HG 247/2011 pentru modificarea și completarea HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje;
 - HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte

de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

5.2.10. Valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din demontarea echipamentelor și materialelor

Proiectantul întocmește un tabel cu denumirea de “Centralizatorul de deșeuri”, care este anexat prezentului proiect.

La execuția lucrărilor se va urmări obținerea unui impact negativ minim asupra mediului înconjurător. Se interzice utilizarea de tehnologii poluante pentru mediul înconjurător.

Conform legislației în vigoare este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor în locuri neautorizate acestui scop. Deasemenea se impune să se

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

lucreze numai cu procesatori autorizați.

Prestatorul (executatul) are următoarele obligații:

- va face o evidență a cantității de deșeuri generate (Anexa I din HGR nr.856/2002);
- va colecta selectiv deșeurile rezultate în urma lucrărilor de demontare – demolare;
- va transporta și depozita deșeurile rezultate în locuri special amenajate;
- efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranță la agenții economici specializați în valorificarea deșeurilor.

5.2.11. Impactul asupra mediului

Protecția calității apelor:

Se interzice deversarea de către constructor, în apele de suprafață a substantelor periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele, electrolit, etc.).

În timpul executiei lucrărilor se va asigura colectarea și evacuarea apelor menajere și se vor asigura consumurile suplimentare de apă potabilă pe perioada organizării de șantier.

Liniile electrice aeriene și subterane proiectate nu sunt poluante pentru ape.

Protecția aerului:

Utilajele și mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustibil.

Liniile electrice subterane proiectate nu generează noxe în atmosferă.

Protecția solului și subsolului:

Lucrările de montare și pentru organizarea șantier se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren.

Se interzice deversarea pe sol a substantelor periculoase (uleiuri, combustibil, electrolit, etc). Constructorul va deține și utiliza rezervoare/recipienți etanși pentru depozitarea temporară a materialelor și substanțelor periculoase.

Pământul rezultat din săpătură (după întărirea scliviselii), se așează în jurul fundațiilor astfel

încât să formeze suprafețe înclinate pentru scurgerea apelor de la baza stărilor.

Se va asigura un ritm adecvat de evacuare a deșeurilor.

Biodiversitatea:

În zona în care este amplasat obiectivul, nu există monumente ale naturii, parcuri sau rezervații naturale, astfel încât biodiversitatea nu este afectată.

Protecția împotriva zgomotului și a vibrațiilor:

În ceea ce privește modul de lucru la construcții montaj, utilajele specifice transportului materialelor nu staționează mult timp în zonă, doar pentru descărcatul materialelor, funcționarea lor în această perioadă nu dăunează zonei. Utilajele folosite vor avea verificările impuse prin legislația în vigoare.

Lucrările se vor desfășura respectând programul de liniște legiferat (între orele 22 – 6).

Executantul va lucra cu echipamente și mijloace de transport auto care să se încadreze în limita maximă admisă a nivelului de zgomot.

Liniile electrice aeriene și subterane proiectate nu generează zgomote și vibrații.

Protecția împotriva radiațiilor:

Liniile electrice subterane proiectate nu generează radiații.

Statul Român
Ministerul Energiei
Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT**Impactul vizual:**

Executantul lucrării va sorta și va depozita temporar materialele și echipamentele demontate pe un spațiu pus la dispoziție temporar de Centrul de Exploatare, iar apoi va elimina deșeurile reciclabile și nereciclabile astfel încât, în zonele de lucru, impactul vizual să se încadreze în limitele normale.

Deasemenea, depozitarea deșeurilor inerente se realizează conform normelor specifice, cu comasarea acestora pe suprafețe cât mai reduse.

Deșeurile rezultate din activități de construcții și demolări vor fi transportate la depozitul /depozitele specializate pentru primirea acestor tipuri de deșeuri.

Se vor stabili condițiile de transport al deșeurilor din construcții în alte locații, în funcție de tipul deșeurilor (pământ, pietriș, nisip, beton etc.) și de necesitățile autorității administrației publice locale.

Deșeurile rezultate din activități de construcții și demolări vor fi transportate la depozitul conform pentru deșeuri nepericuloase din extravilanul localității și depozitate în spațiile special amenajate de administratorul depozitului.

Transportul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări se realizează în containerele în care s-a realizat pre colectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

În cazul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât

cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă. Se vor stabili condițiile de transport al deșeurilor din construcții în alte locații, în funcție de tipul deșeurilor (pământ, pietriș, nisip, beton etc.) și de necesitățile autorității administrației publice locale.

Pre colectarea deșeurilor rezultate din activitățile de construcții și demolări se face în recipiente puse la dispoziție de către operatorul de salubritate, în baza unui contract de prestări servicii.

Pre colectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deșeurilor provenite din activitatea de construcții și demolări în recipiente sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

Depozitarea deșeurilor neutralizate se face cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, în sectoarele din cadrul depozitelor de deșeuri stabilite de administratorul depozitului.

Deșeurile din construcții și demolări vor fi supuse proceselor de reciclare și recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activități după ce au fost supuse procesării, neutralizării și pretratării în stații de sortare.

Deșeurile din construcții și demolări pot fi tratate atât separat de deșeurile municipale, cât și împreună cu acestea, cu excepția cazului în care în componența acestora se regăsesc substanțe sau materiale clasificate ca fiind periculoase.

Executantul lucrărilor este obligat să respecte toate reglementările obligatorii impuse pe linie de protecția muncii, protecția și stingerea incendiilor și protecția mediului, așa cum au fost ele cerute în autorizațiile eliberate de organismele abilitate.

Activitățile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se va executa astfel încât să se realizeze:

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Contractor de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

STATHI INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

- continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;
- controlul calității serviciului prestat;
- respectarea regulamentului serviciului de salubritate, aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;
- asigurarea mijloacelor de încărcare și transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi;

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte

de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

5.2.12. Factori de risc în timpul execuției lucrărilor

În acest scop se va studia Planul de securitate și sănătate, elaborat conform HGR 300/2006, care transpune directiva 89/391/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.

5.2.13. Măsuri de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor

Lucrările de construcție nu necesită tehnologii deosebite, ele putându-se realiza în mod practic cu respectarea cu strictețe a prevederilor “ Instrucțiuni proprii de securitate a muncii pentru instalațiile electrice în exploatare ” și “ Instrucțiunilor de protecția muncii la lucrările de construcții – montaj ”.

Se vor respecta cu strictețe prevederile cap. 2, 3, 4, 5 din IP 65/2007 sau IPSSM 002÷025/2007, și toate măsurile de protecție și securitate a muncii indicate de organul exploatării odată cu eliberarea autorizației de lucru a echipelor.

La începerea lucrărilor se va verifica dacă măsurile din proiect corespund cu situația existentă în teren la data execuției. Muncitorii vor avea zilnic instructajul de protecția muncii, vor folosi echipamentul de protecție și numai scule de calitate corespunzătoare. Echipa va fi dotată corespunzător cu truse sanitare pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare. Se vor îngrădi locurile periculoase și se va semnaliza luminos dacă este cazul. Instalațiile proiectate nu se vor racorda la cele existente fără scoaterea acestora de sub tensiune. Pentru perioada de punere în funcțiune, exploatare și probă, se întocmește de către unitatea de exploatare și constructor un grafic desfășurător pe părți ale obiectivului energetic cu precizarea tuturor operațiunilor și măsurilor de protecția muncii care se efectuează.

Instrucțiunile proprii de securitate a muncii pentru instalațiile electrice în exploatare cuprind prevederi minime obligatorii de prevenire a accidentelor. Respectarea conținutului acestor norme nu absolvă persoanele juridice și fizice de răspunderi pentru lipsa de prevedere și asigurare a oricăror măsuri de protecție a muncii adecvate condițiilor concrete de desfășurare a activității respective.

Se vor respecta cu strictețe articolele din IP 65/2007 sau IPSSM 002 ÷ 025/2007:

- art. 8 ÷ 13 condiții pe care trebuie să le îndeplinească personalul care își desfășoară activitatea în instalațiile electrice;
- art. 29 ÷ 42 norme de protecția muncii la executarea lucrărilor în instalații electrice din exploatare de către personalul delegat;
- art. 48 ÷ 76 norme de protecția muncii la executarea lucrărilor în instalațiile electrice din exploatare cu scoaterea acestora de sub tensiune;
- art. 80 ÷ 187 norme de protecția muncii la executarea lucrărilor în instalații electrice în exploatare;

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024

Faza: PT

- art. 261 ÷ 292 măsuri de protecția muncii la executarea lucrărilor în stațiile electrice, puncte de alimentare, posturi de transformare și cutii de distribuție;
- art. 293 ÷ 300 executarea lucrărilor la sol, pe traseele liniilor și la baza stâlpilor;
- art. 350 ÷ 355 norme de protecția muncii la executarea lucrărilor la LES;

Personalul participant la executarea lucrărilor va fi instruit d.p.d.v. al tehnologiilor ce se vor aplica la lucrare și d.p.d.v. al securității muncii, va trebui să îndeplinească toate condițiile impuse în capitolul 2 din "Instrucțiune proprie de securitate a muncii pentru instalațiile electrice în exploatare" și să fie dotat obligatoriu numai cu mijloace de protecție, scule și dispozitive certificate de Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale, în conformitate cu cap. 4 din prezentele instrucțiuni.

Este interzisă utilizarea sculelor, dispozitivelor și utilajelor în situațiile în care acestea nu îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute în standardele sau cărțile tehnice ale acestora.

Personalul salariat care beneficiază de echipament și dispozitive individuale de protecție trebuie instruit asupra caracteristicilor și modului de utilizare a acestora, să le prezinte la verificările periodice prevăzute și să solicite înlocuirea sau completarea lor când nu mai asigură funcția de protecție.

Înainte de începerea lucrărilor și după identificarea instalațiilor, sau părților de instalație la care urmează a se lucra, se va verifica dacă sau luat toate măsurile tehnice și

organizatorice prevăzute în cap. 3 din "Instrucțiune proprie de securitate a muncii pentru instalațiile electrice în exploatare". În zona în care se lucrează, partea de instalație la care se lucrează trebuie să fie permanent legată la pământ și în scurtcircuit.

La folosirea utilajelor speciale în apropierea instalațiilor sub tensiune se vor respecta distanțele de protecție prevăzute în "Instrucțiune proprie de securitate a muncii pentru instalațiile electrice în exploatare".

Dacă pe timpul executării lucrărilor se constată abateri de la normele de protecția muncii în partea personalului, conducătorii lucrărilor vor lua imediat măsuri de îndepărtare a acestuia din zona de lucru. În cazul apariției unor situații neprevăzute ce pot conduce la posibilitatea de accidentare, se vor întrerupe imediat lucrările și se vor lua măsuri suplimentare de protecția muncii în consecință.

Verificările și încercările dinaintea predării în exploatare trebuie astfel concepute, organizate și desfășurate încât să prevină accidentele prin electrocutare, incendiile și exploziile. Astfel, recepția lucrărilor executate în instalații și punerea lor în funcțiune trebuie realizate numai după ce s-a verificat dacă toate lucrările s-au executat conform proiectului, dacă nu există elemente care la punerea sub tensiune a instalației ar putea conduce la accidente, dacă s-au retras toate echipele din zona de lucru și dacă sunt respectate prevederile normelor de protecție a muncii. Constatarea va fi consemnată distinct în procesul verbal de recepție, sub semnătura beneficiarului.

Operațiile de scoatere și repunere sub tensiune a instalațiilor se vor executa de maistrul sau șeful de formație care are în exploatare și întreținere rețeaua respectivă. Aceștia au obligația să verifice personal lipsa sau prezența tensiunii.

Măsurile de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor se vor face respectând următoarele prevederi:

- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
- HG nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate

CHEZAN SORIN-VALER

Verificator de proiecte

1650308312973
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

- prin HG nr. 1425/2006;
- HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru santierele temporare sau mobile;
 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006;
 - Ordinul nr. 163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 - PE 009/1998 – Norme PSI pentru TDEE.

5.3. CAIET DE SARCINI – PARTEA DE CONSTRUCTII :

Realizarea unei fundatii din beton conform planului C-01 pentru montarea statiei.

Fundarea stației de încărcare se va face pe un bloc de fundare realizat din beton armat, având dimensiunile în plan de 0,80mx0,85m și înălțimea totală de 75cm, dintre care 10cm deasupra terenului amenajat. La realizarea fundației se va utiliza beton clasa C25/30, și bare de armătură confecționate din oțel B500C. Înainte de realizarea blocului din beton armat, se va realiza un strat din beton de egalizare clasa C8/10, cu grosimea de 5cm.

La dimensionarea suprafeței bazei fundațiilor se compară presiunile efective pe teren produse de încărcări cu presiunile convenționale corectate astfel încât valoarea presiunii în terenul situat sub talpa fundației, să fie situată sub valorile:

- ☐ 1.2x pconv în cazul grupării fundamentale, și
- ☐ 1.4x pconv în cazul grupării speciale, (pconv în funcție de valorile cuprinse în avizul geotehnic).

Realizarea unei fundatii din beton conform planului C-02 pentru montarea blocului de măsură si protecție.

Fundarea blocului de măsură si protecție se va face pe un bloc de fundare realizat din beton armat, având dimensiunile în plan de 0,5mx0,35m și înălțimea totală de 60cm, dintre care 10cm deasupra terenului amenajat. La realizarea fundației se va utiliza beton clasa C20/25, și bare de armătură confecționate din oțel B500C. Înainte de realizarea blocului din beton armat, se va realiza un strat din beton de egalizare clasa C6/7.5, cu grosimea de 5cm.

La dimensionarea suprafeței bazei fundațiilor se compară presiunile efective pe teren produse de încărcări cu presiunile convenționale corectate astfel încât valoarea presiunii în terenul situat sub talpa fundației, să fie situată sub valorile:

- ☐ 1.2x pconv în cazul grupării fundamentale, și
- ☐ 1.4x pconv în cazul grupării speciale, (pconv în funcție de valorile cuprinse în avizul geotehnic).

5.3.1. Obiectul lucrărilor de constructii

- realizare LES JT
- realizare fundatie statie de incarcare
- amenajarea locurilor de parcare destinate masinilor electrice

5.3.2. Realizare 0,4KV

Lucrarile prevazute sunt:

- executarea șanțurilor necesare pozării cablurilor (zona verde, zona drum balast (macadam));

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte
de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

- În spațiul verde, cablul va fi pozat pe pat de nisip, asigurându-se un strat de 10 cm sub cablu și un strat de 10 cm deasupra lui;
- se admite acoperirea cablului din șanț (spații verzi) cu pământ prelucrat (selecționat din stratul superficial al taluzului, astfel încât granulația să nu depășească 30 mm, fără pietre, bolovani sau alte corpuri străine) și compactat prin burare (folosind utilaje) până se obține o grosime de 10-15 cm și o suprafață netedă fără fisuri;
- la subtraversarea drumului, cablul va fi protejat în tub PEHD Ø 110 mm încastrat în beton;
- la subtraversarea accesului în proprietati, cablul va fi protejat în tub PEHD Ø 110 mm încastrat în beton;
- pozarea foliei avertizoare deasupra stratului de nisip (sau pământ prelucrat), respectiv deasupra betonului de încastrare, pe toată lungimea șanțului;
- peste folia avertizoare, se astupă șanțul cu pământ rezultat din săpătură, în zonele de spațiu verde, respectiv cu balast la subtraversarea drumurilor, până la cotele care vor fi corelate, la execuție, cu detaliile de specialitate (drumuri).

Distanța minimă între cabluri și diverse rețele este următoarea:

În plan orizontal	În plan vertical	
1. Conducente	a. apă și canalizare	0,5 m
b. termice cu apă fierbinte		0,5 m
c. gaze		0,6 m
2. Fundații clădiri		
3. Arbori (axul acestora)		1 m
4. Drumuri		0,5 m
5. Cabluri electrice și de telefonie		0,25 m

Dimensionarea cablurilor și condițiile de montare s-a făcut în conformitate cu prevederile normativului NTE 007-2008.

Prezenta documentație cuprinde detalii de rezistență în vederea obținerii autorizației de construire și realizării fundației unității firidă pentru distribuție electrică din cadrul stației de reîncărcare a vehiculelor electrice, amplasată în Municipiul BRĂILA, Județ BRĂILA.

Conform P100-1/2013, „Cod pentru proiectare seismică – Prevederi de proiectare pentru clădiri”, se consideră zona seismică: $a_g = 0.25g$ ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$), perioada de colț $T_c = 1,0 \text{ sec}$ și clasa de importanță a construcțiilor este III, clădiri de importanță normală.

a. Principalele standarde și normative care au stat la baza întocmirii prezentului proiect sunt următoarele:

- SR EN 1990:2004- bazele proiectării structurilor;
- SR EN 1990:2004/NA:2006- bazele proiectării structurilor- anexa națională;
- SR EN 1991-1-1:2004-Acțiuni generale- greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri;
- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006-Acțiuni generale- greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri- anexa națională;
- SR EN 1991-1-3:2005- Acțiuni generale-Încărcări date de zăpadă;

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308612973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024

Faza: PT

- ☐ SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006- Acțiuni generale-Încărcări date de zăpadă- anexa națională;
- ☐ CR 1-1-3/2012- Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;
- ☐ SR EN 1991-1-4:2006- Acțiuni generale-Acțiuni ale vântului;
- ☐ SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007- Acțiuni generale-Acțiuni ale vântului- anexa națională;
- ☐ CR 1-1-4/2012 - Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;
- ☐ SR EN 1992-1-1:2006-Proiectarea structurilor de beton- reguli generale și reguli pentru clădiri;
- ☐ SR EN 1992-1-1:2006/NB:2008-Proiectarea structurilor de beton- reguli generale și reguli pentru clădiri- anexa națională;
- ☐ SR EN 1996-1-1:2006-Reguli generale pentru construcții de zidărie armată și

nearmată;

- ☐ SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008-Reguli generale pentru construcții de zidărie armată

și nearmată- anexa națională;

- ☐ SR EN 1997-1:2006-Proiectarea geotehnică-Reguli generale;

națională;

- ☐ SR EN 1997-1:2006/NB:2007-Proiectarea geotehnică-Reguli generale-anexa

- ☐ SR EN 1998-1:2006-Proiectarea structurilor pentru rezistență la cutremure-reguli

generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri;

- ☐ SR EN 1998-1:2006/NA:2008-Proiectarea structurilor pentru rezistență la cutremure- reguli generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri-anexa națională;

b. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANȚĂ

În baza HGR 766 /1997, anexa nr. 3 și punctajului determinat conform „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor - Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor” (publicat în B.C. - Aprilie 1996) a rezultat categoria de importanță „D” (redusă), care va fi preluată și de celelalte specialități.

c.DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

Amplasamentul cercetat este situat în Orasul Breaza, Județul Prahova.

Sistemul de fundare va fi format dintr-un bloc de fundare din beton armat, iar legătura echipamentelor cu fundația se va asigura prin intermediul de carcase de buloane. Carcasa de buloane necesară prinderii, se va monta la interiorul barelor de armatură din blocul de fundare. Poziționarea în plan, respectiv diametrul barelor filetate se va face conform fișei tehnice a echipamentului ales.

Adâncimea minimă de fundare s-a stabilit în funcție de:

- ☐ Adâncimea de îngheț, care are valorile indicate în STAS 6054/77-TEREN DE FUNDARE, este $H=0,70-0,80m$;
- ☐ Condițiile de stabilitate generală a terenului;
- ☐ Adâncimile, natura, grosimile, caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor de pământ situate sub talpa fundației (radierului);
- ☐ Condițiile hidrogeologice, ale terenului de fundare (ape subterane și suprafața, variația sezonieră a nivelului hidrostatic);
- ☐ Caracteristicile structurii de rezistență.
- ☐ Cota de fundare a construcției existente

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

d. DIMENSIONAREA FUNDAȚIILOR

Fundarea stației de încărcare se va face pe un bloc de fundare realizat din beton armat, având dimensiunile în plan de $1,00 \times 1,00m$ și înălțimea totală de 85cm, dintre care 25cm deasupra terenului amenajat. La realizarea fundației se va utiliza beton clasa C20/25, și bare de armătură confecționate din oțel B500C. Înainte de realizarea blocului din beton armat, se va realiza un strat din beton de egalizare clasa C8/10, cu grosimea de 10cm.

La dimensionarea suprafeței bazei fundațiilor se compară presiunile efective pe teren produse de încărcări cu presiunile convenționale corectate astfel încât valoarea presiunii în terenul situat sub talpa fundației, să fie situată sub valorile:

- ✓ $1.2 \times p_{conv}^c$ în cazul grupării fundamentale, și
- ✓ $1.4 \times p_{conv}^c$ în cazul grupării speciale, (p_{conv}^c în funcție de valorile cuprinse în avizul geotehnic).

Fundarea blocului de măsură și protecție se va face pe un bloc de fundare realizat din beton armat, având dimensiunile în plan de $0,5 \times 0,35m$ și înălțimea totală de 60cm, dintre care 10cm deasupra terenului amenajat. La realizarea fundației se va utiliza beton clasa C20/25, și bare de armătură confecționate din oțel B500C. Înainte de realizarea blocului din beton armat, se va realiza un strat din beton de egalizare clasa C6/7.5, cu grosimea de 5cm.

La dimensionarea suprafeței bazei fundațiilor se compară presiunile efective pe teren produse de încărcări cu presiunile convenționale corectate astfel încât valoarea presiunii în terenul situat sub talpa fundației, să fie situată sub valorile:

- ✓ $1.2 \times p_{conv}^c$ în cazul grupării fundamentale, și
- ✓ $1.4 \times p_{conv}^c$ în cazul grupării speciale, (p_{conv}^c în funcție de valorile cuprinse în avizul geotehnic).

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR
SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

e. LUCRĂRI DE TERASAMENTE - PREVEDERI GENERALE

Lucrările de terasamente nu se vor începe înainte de a se fi executat toate lucrările pregătitoare conform prevederilor cuprinse în capitolul 2 din Normativul C 169/1988 „Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale) publicat în B.C. nr.5/1988.

Beneficiarul are obligația să asigure existența permanentă pe șantier a studiilor geotehnice întocmite la proiectare pentru ca astfel constructorul să poată țină seama, în timpul execuției, de toate datele cuprinse în aceste studii. Eventualele neconcordanțe între situația luată în considerare în proiect (faza PT) pe baza studiului geotehnic și cea constatată de constructor pe teren la executarea săpăturilor, vor fi semnalate proiectantului pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare.

LUCRĂRI PREGĂTITOARE:

- ☐ Lucrările ce trebuie executate înainte de începerea lucrărilor de terasamente propriu-zise sunt în principal:
- ☐ Curățarea terenului de frunze, crengi, iarba și buruieni;
- ☐ Săparea și depozitarea pământului vegetal;
- ☐ Îndepărtarea apelor de suprafață;
- ☐ Umpluturi și nivelări pentru amenajarea terenului și a platformei de lucru.

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

f. EXECUTAREA SĂPĂTURILOR PENTRU FUNDAȚII

- ☐ La executarea săpăturilor pentru fundații trebuie să se aibă în vedere următoarele:
 - ☐ să nu se strice echilibrul natural al terenului în jurul gropii de fundație sau în jurul fundațiilor pe o distanță suficientă pentru ca stabilitatea construcțiilor învecinate existente să nu fie influențată;
 - ☐ să se asigure păstrarea sau îmbunătățirea caracteristicilor pământului de sub talpa fundației (radierului);
 - ☐ să se asigure securitatea muncii în timpul lucrărilor.
- Cota săpăturii sub stratul de egalizare din beton simplu este la -0,70m față de cota $\pm 0,00$.

Se va avea în vedere înlăturarea integrală a straturilor de sol vegetal, umpluturi, resturi, gunoaie, etc. În situația în care, grosimea straturilor de umplutură este mai mare de 70cm, adâncimea de fundare se va mari, a.i. fundarea să se facă în stratul bun de fundare. Diferența rezultată se va completa prin îngroșarea stratului de beton de egalizare.

Se va avea în vedere ca noile construcții să nu interacționeze cu cele existente. În acest sens, este necesară asigurarea unei distanțe de minimum 1.50m față de orice altă clădire adiacentă.

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR
SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

g. ZONA DE INFLUENȚĂ A EXCAVAȚIEI

Zona de influență a unei construcții este definită în „Normativul privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare” (NP 074/2002), drept „volumul din teren în care se resimte influența construcției respective sau în care pot avea loc fenomene care să influențeze acea construcție”.

Datorită poziționării săpăturii față de limita de proprietate, respectiv a adâncimii acesteia, considerăm că efectele excavației nu depășesc limita de proprietate și nu trebuie luate măsuri suplimentare speciale.

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte

de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabilitate geotehnică: 16.11.2028

h. EXECUȚIA FUNDAȚIILOR

Fundatia Statiei

La atingerea cotelor de fundare este obligatorie convocarea specialistului geotehnician pentru confirmarea naturii terenului de fundare.

Numai după convocarea acestuia și încheierea proceselor verbale de recepție natură teren de fundare, se poate trece la turnarea betonului în fundații.

Beneficiarul are obligația ca, pe toată durata lucrărilor de construire, să asigure prezența studiului geotehnic în șantier.

Se va da o deosebită atenție montării barelor de ancoraj pentru elementele verticale din beton armat din fundații.

Dacă la execuția săpăturilor se vor întâlni cămine, canalizări, etc., sau terenul a fost tulburat de alte săpături, va fi anunțat proiectantul, pentru analiză și stabilire a soluției de fundare.

Umpluturile perimetrice se vor executa din pământ argilos (exclus pământ vegetal) local compactat în straturi elementare de 10-15cm grosime cu ajutorul unor utilaje adecvate lucrului în spații înguste (maiuri de mână, plăci bătătoare, vibratoare, etc.).

Materialele utilizate în fundații vor fi: beton 8/10 – beton egalizare, beton C20/25 în pentru elementele armate respectiv bare de armătură confecționate din oțel B500C.

Fundatia blocului de măsură și protecție

La atingerea cotelor de fundare este obligatorie convocarea specialistului geotehnician pentru confirmarea naturii terenului de fundare.

Numai după convocarea acestuia și încheierea proceselor verbale de recepție natură teren de fundare, se poate trece la turnarea betonului în fundații.

Beneficiarul are obligația ca, pe toată durata lucrărilor de construire, să asigure prezența studiului geotehnic în șantier.

Se va da o deosebită atenție montării barelor de ancoraj pentru elementele verticale din beton armat din fundații.

Dacă la execuția săpăturilor se vor întâlni cămine, canalizări, etc., sau terenul a fost tulburat de alte săpături, va fi anunțat proiectantul, pentru analiză și stabilire a soluției de fundare.

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

Umpluturile perimetrale se vor executa din pământ argilos (exclus pământ vegetal) local compactat în straturi elementare de 10-15cm grosime cu ajutorul unor utilaje adecvate lucrului în spații înguste (maiuri de mână, plăci bătătoare, vibratoare, etc.).
Materialele utilizate în fundații vor fi: beton 6/7.5 – beton egalizare, beton C20/25 în pentru elementele armate respectiv bare de armătură cînfecționate din oțel B500C.

i. PREVEDERI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTĂȚEA ÎN MUNCA ȘI P.S.I.

La executarea lucrărilor se vor respecta următoarele prescripții:

Legea nr.319/2006

Legea securității și sănătate în muncă

MPM/1996 Manual de protecția muncii
P118-1999 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor
L 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor

HG 1048/2006

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte
de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

NP 071/2002 Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor specifice de metrou privind prevenirea și stingerea incendiilor

HG 971/2006

PRESCRIPTII minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca; editate de Ministerul Muncii si protectiei Sociale-Departamentul Protectiei Muncii

HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pe santierele temporare sau mobile.

HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.

HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si /sau de sanatate la locul de munca.

HG 1051/2006

HG 1028/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru

**STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL
EROILOR**

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru sanatate, in special de
afectiuni dorsolombare.

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor cu ecran de vizualizare

HG 1048/2006

HG 1092/2006 HG 1093/2006

HG 1091/2006 HG 1146/2006 HG 1425/2006

HG 1756/2006

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei**CHEZAN SORIN-VALER**

1650308312973

Verificator de proiecte

de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
privind protectia lucrarilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agentii biologici
in munca.

privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate
pentru protectia lucrarilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
cancerigeni sau mutageni la locul de munca.

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca. pentru aprobarea Normelor metodologie de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006-
cuprinde NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii securitatii si
sanatatii in munca nr.319/2006

privind limitarea emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate
utilizarii in exteriorul cladirilor.

HG 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca.

Ordin 706/2006

Ordin 455/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucrarilor la
riscurile generate de radatii optice artificiale (la suduri).

pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie
si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul
securitatii si sanatatii în munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca

Ordin 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de
munca-FIAM.

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL
EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

Ordin 242/2007

pentru aprobarea regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare

,mobile.

Cuprinde: Regulament privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si /sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare sau mobile.

Pentru evitarea accidentelor în timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica securității muncii specifice locului de muncă și utilajelor tehnologice folosite.

La întocmirea prezentului proiect au fost respectate prevederile legale de securitate și sănătate în muncă, iar constructorului îi revine obligația respectării următoarelor:

• PLANUL GENERAL DE SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

- i) masuri si instruire la angajarea personalului
- ii) masuri si instruire la prezentarea în șantier sau punctul de lucru
- iii) dotarea cu echipament individual de protecție și echipament de lucru
- iv) instructajul de S.S.M.
 - a. instructajul introductiv general.
 - b. instructajul la locul de muncă.
 - c. instructajul periodic.
 - d. instructajul S.S.M. la schimbarea locului de muncă
 - e. instructajul S.S.M. la introducerea unei noi tehnologii, utilaj, instalații
 - f. instructajul S.S.M la întoarcerea lucrătorului din concediu de odihnă sau medical
- v) supravegherea lucrătorilor
- vi) realizarea masurilor de protecție individuale și colective în cadrul șantierului
- vi) masuri de P.S.I. și situații de urgenta
- vii) protecția mediului
- viii) prim ajutor în caz de accident
- ix) identificarea riscurilor în șantier
- x) verificarea șantierului
- xi) dotări șantier
- xii) permisul pentru lucrări cu grad mare de risc:
 - a) lucrul la înălțime
 - b) permis pentru lucrări cu foc deschis
 - c) permisul pentru lucrul în condiții de izolare sau spații închise
 - d) permisul pentru lucrările de excavare sau săpătură
- xiii) locuri de muncă cu temperaturi extreme:
 - a) temperaturi scăzute (sub 5°C)
 - b) temperaturi ridicate (peste 30°C)

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte
de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

• PROTECȚIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR – P.S.I.

La întocmirea prezentului proiect au fost respectate prevederile legale din:

- Normativ de Siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99;
- N.G.P. II/1977 cap. I, III, IV, V și VI;
- Ordonanța Nr. 60/1997, privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată și modificată cu Legea Nr. 12/1997 – modificată cu Ordonanța Guvernului Nr. 114/2000, aprobată cu Legea Nr. 126/2001;
- Ordinul Ministrului de Interne Nr. 775/22.07.1998 pentru aprobarea Normelor Generale de prevenire și stingere a incendiilor.

În timpul execuției se vor respecta :

- Prevederile în legătură cu execuția conform actelor normative menționate la punctul 1
- Normele P.S.I proprii ale constructorilor și montorilor inclusiv cele de instalatie electrice forurile tutelare ale acestora.
- Dispozițiile organelor de control.
- Normativ de Siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99; Beneficiarului îi revin următoarele obligații:
- Trimiterea în termen legal a eventualelor obiecții , la prezentul proiect.
- Respectarea obligațiilor ce îi revin din actele normative menționate la punctul 1 , de mai sus, inclusiv procurarea și întreținerea P.S.I., în conformitate cu Normativul Departamental și recomandările proiectanților privind obiectul din prezenta documentație.
- Normativ de Siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99;

În plus, constructorul este obligat să ia toate măsurile necesare astfel încât la punctele de lucru sa se previna si sa se evite aparitia oricarui fel de incident tehnic sau accident uman (atât asupra personalului tehnic care execută lucrarea, cât și asupra altor persoane care circulă prin vecinătatea zonei lucrărilor).

Conducerea șantierului este obligată să elaboreze instrucțiuni speciale de tehnica securității muncii pentru lucrul cu fiecare tip de utilaj nou introdus pe șantier, folosind în acest scop cartea tehnica a utilajului respectiv. Locurile de muncă periculoase și din zona de lucru a utilajelor se vor pune în evidență prin plăci sau tăblițe avertizoare.

Tot personalul de deservire va purta în mod obligatoriu cizme de cauciuc, mănuși și căști de protecție. Instructajul se va ține lunar, cu întreg personalul echipei, de către responsabilul cu protecția muncii de pe șantier, care va verifica și respectarea normelor protecția și tehnica securității muncii pe parcursul execuției lucrărilor. Constructorul va lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru evitarea accidentelor.

Aceste măsuri de securitate si sanatate în munca nu sunt limitative, ele pot fi completate de executant, având în vedere evitarea oricărui accident de muncă.

Autoritatea Națională de Reglementare
a Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalatie electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

• PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Activitățile de protecția mediului au la bază următoarele acte legislative:

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 265/06.07.2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu completări și modificări.

Față de legislația în vigoare, beneficiarul are obligația să obțină acordul de mediu pentru construcția ce urmează a se executa.

La execuție se va avea în vedere:

- Gestionarea deșeurilor se va face în condițiile cap. IV „Regimul deșeurilor” art. 29 al OUG nr. 195/2005;
- Protecția apelor freatice în conformitate cu prevederile art. 55 al cap. IX al OUG nr. 195/2005;
- Protecția și gestionarea zgomotului ambiant în conformitate cu prevederile art. 59 cap. X al OUG nr. 195/2005;
- Protecția așezărilor umane în conformitate cu prevederile art. 70 cap. XII al OUG nr. 195/2005.

De asemenea se vor avea în vedere și prevederile privind „obligațiile persoanelor fizice și juridice” în conformitate cu cap. XIV secțiunea 3 al OUG nr. 195/2005.

2.3 DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA PROIECTATA.

a. Suprafețe de teren ocupate:

Terenul afectat de lucrările proiectate este situat în intravilanul Orasului Breaza, Judetul Prahova pe domeniul public, pentru execuția lucrărilor se va ocupa temporar o suprafață de 12,54 mp, iar pe definitiv, suprafața de teren ocupată va fi de 25,14 mp. Se vor respecta distanțele pe orizontală și verticală față de alte instalații sau construcții, conform normativelor în vigoare.

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte
de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

b. Înălțimea și numărul de nivele

Construcțiile reprezintă o fundație pe care se amplasează o stație de încărcare automobile electrice, înălțimea maximă finală fiind cea la care se află stația de încărcare 1850mm.

c. Volumul construcțiilor

Volumul final al construcțiilor din datele tehnice rezultă a fi de 0.51 mc, fiind constituit doar din fundația stației de încărcare.

Refaceri zone verzi

După executarea săpăturilor și subtraversărilor vor fi refăcute zonele afectate. După terminarea execuției lucrărilor, pe teren nu vor rămâne materiale care să degradeze sau să polueze mediul înconjurător.

Pământul excedentar și alte deșeurile de construcții, se vor colecta selectiv de către operatori autorizați.

5.3.5.1 Amenajarea locurilor de parcare

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

Locurile de parcare destinate exclusiv incarcarii vehiculelor electrice vor fi marcate, conform solicitarilor din Ghidul de finantare, cu culoare verde cu imagine si panou de informare prezentat mai jos:



Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

5.3.6. Standarde si normative de referință

Se vor avea în vedere următoarele standarde și normative de referință la lucrările de betoane, armături, cofraje:

- SR EN 12843/2005 – Produse prefabricate din beton.
- SR EN 13369/2013 – Reguli comune pentru produsele prefabricate de beton;
- SR EN 206-1/2002; Beton, Partea 1: Specificatie, performanță, productie si conformitate;
- SR 13510/2006/A1/2012; Beton, Partea 1: Specificatie, performanță, productie si conformitate. Document national de aplicare a SR EN 206-1/2012;
- NE 012-1/2007; Normativ pentru producerea betonului;
- NE 012-1/2007 Partea 1; Producerea betonului;
- NE 012-2/2010 Partea 2; Executarea lucrărilor din beton;
- CP 012-1/2007; Cod de practică pentru producerea betonului;
- STAS 1667/1976, SR EN 12620/2003 Agregate naturale grele, pentru betoane și mortare;
- SR EN 197-1/2011; Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale;
- C 26/1985; Încercări nedistructive ale betonului;
- C 56-2002; Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de Construcții;
- C 150-99; Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate;
- P 100-1/2013; Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social- culturale, agrozootehnice și industriale.
- C 16/1984; Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții.

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR
SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

5.3.7. Normative privind verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții

Pentru controlul calității lucrărilor executate se vor avea în vedere următoarele acte normative, ce reglementează această activitate :

- Norme privind cuprinsul și modul de întocmire, completare și păstrare a cărții tehnice a construcțiilor: HGR 273/94, Anexa 6.
- Norme privind cuprinsul și modul de întocmire, completare și păstrare a cărții tehnice a construcțiilor: C167/77 (BC 12/77);

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor: C56/2002.

- Legea privind calitatea în construcții: 10/1995;

și păstrare a cărții
Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

5.3.8. Norme de securitate și sănătate a muncii comune și obligatorii tuturor categoriilor de lucrări

Întregul personal muncitor trebuie să aibă făcut instructajul de protecția muncii, respectiv cel introductiv general la locul de muncă, timp de cel puțin 8 ore fiecare, precum și instructajul periodic care se va repeta la interval de cel mult o lună de zile.

Personalul muncitor va putea fi utilizat numai la lucrările și în zona de lucru pentru care i s-a făcut instructajul de protecția muncii corespunzător.

ATENȚIUNE: Imediat după efectuarea fiecărui instructaj de protecția muncii, fișa individuală va fi completată corespunzător și semnată de persoana în cauză.

Personalul muncitor care urmează să execute lucrări de construcții-montaj trebuie să nu fie bolnav, obosit sau sub influența băuturilor alcoolice.

Personalul muncitor care intră în lucru trebuie să fie dotat cu echipamentul de lucru și de protecție corespunzător lucrărilor ce le are de executat: cască, centura de siguranță, mănuși, ochelari de protecție, etc., conform prevederilor în vigoare.

În toate locurile periculoase, atât la locurile de lucru cât și acolo unde este circulație mare, se va atrage atenția asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atât ziua cât și noaptea.

Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de acțiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrărilor ce prezintă pericol.

Pasarelele, scările și platformele de lucru de lângă utilajele de construcții și lucrările ce prezintă pericol trebuie de asemenea să fie împrejmuite și ținute în stare de curățenie.

Pentru lucrări executate la înălțimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru înălțimi de peste 5 m se vor utiliza schele conform indicațiilor din proiectele tehnologice.

Schelele vor fi prevăzute cu balustrade și scândură de bord și vor fi executate astfel încât să corespundă sarcinilor pe care le vor avea de suportat.

Se interzice utilizarea de schele improvizate, precum și circulația personalului muncitor sub schelele pe care se lucrează.

Manipularea mecanizată pe orizontală și verticală a diferitelor încărcături se va face numai cu participarea personalului muncitor instruit și autorizat în acest scop. Personalul muncitor trebuie să cunoască, să aplice și să respecte următoarele:

- regulile de verificare a organelor de legare pentru dispozitivele de prindere și normele și instrucțiunile de exploatare ale utilajelor și mașinilor de ridicat;

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

- codul de semnalizare, pentru a putea indica macaragiului lucrările care urmează să le execute, plasându-se în locuri din care să poată vedea orice persoană situată în câmpul de acțiune al mijlocului de ridicat execute, plasându-se în locuri din care să poată vedea orice persoană situată în câmpul de acțiune al mijlocului de ridicat;
- sarcinile maxime înscrise pe fiecare dispozitiv de prindere și mijloc de ridicat;

Se interzice transportul prin purtat direct al greutăților mai mari de 50 kg. Se vor respecta prevederile din "LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006" privind limitarea sarcinilor de ridicat și transportat în funcție de vârsta și sexul personalului muncitor.

La efectuarea instructajului individual pentru o anumită categorie de lucrări se vor prelucra, obligatoriu, toate articolele corespunzătoare, din volumele sau capitolele normelor de protecția muncii.

5.3.9. Securitatea, siguranta si igiena muncii

În toate operațiile de execuție a rețelilor de alimentare cu energie electrică se vor respecta cerințele esențiale referitoare la securitatea, siguranța și igiena muncii.

Conducătorii unităților de execuție, precum și reprezentanții beneficiarului care urmăresc realizarea lucrărilor, au obligația să aplice toate prevederile legale privind protecția muncii: LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă.

Principalele măsuri și acțiuni pentru asigurarea securității, siguranței și igienei muncii sunt:

- Luarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitate a muncii;
- Realizarea instructajelor de securitate a muncii ale întregului personal de exploatare și întreținere și consemnarea acestora în fișele individuale sau alte forme specifice, semnate individual;
- Controlul aplicării și respectării normelor specifice de către întreg personalul;
- Verificarea periodică a personalului privind cunoașterea normelor și a măsurilor de protecție a muncii;

În interiorul zonei de lucru și de protecție nu este permis accesul persoanelor străine de șantier. Zona de protecție se stabilește când este cazul prin proiect; Instrucțiile de protecție a muncii la executarea lucrărilor se referă cu prioritate la:

- semnalizarea și supravegherea lucrărilor;
- execuția săpăturilor și sprijinirea pereților tranșeei;
- execuția sudurilor;
- semnalizarea devierii circulației, iluminatul pe timpul nopții;
- obligativitatea folosirii echipamentului de protecție și de lucru;
- folosirea utilajelor de execuție (motopompe, aparate de tăiat conducte, etc.);

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei

CHEZAN SORIN-VALER

1650308312973

Verificator de proiecte
de instalații electrice

Autorizația nr. 201820371/04.12.18

Valabil până la data de: 16.11.2028

5.3.10. Managementul calității

La elaborarea documentației s-au respectat cerințele impuse prin SR EN ISO 9001/2001, parte integrantă a sistemului de management integrat calitate- mediu- securitate și sănătate în muncă.

Proiectul a fost elaborat, verificat și aprobat de personal calificat.

Documentația este întocmită conform Legii 10/1995, privind calitatea în construcții și asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor, respectiv siguranța și stabilitatea

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

construcției.

Modificările proiectului se vor realiza conform documentelor de management al calității și mediului, sistem certificat de organizație și vor constitui anexe ale prezentului proiect, dacă este cazul.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativul C 56/85 și HG 273/94, participanții care concură la realizarea planului de control a urmăririi execuției, astfel încât lucrările executate să fie conforme cu prevederile normelor în vigoare, iar instalația executată să se încadreze în parametrii normali de performanță, calitate și fiabilitate sunt:

- B = Beneficiarul (dirigintele de șantier desemnat de acesta)
- E = Executantul (responsabilul tehnic cu execuția)
- P = Proiectantul (șeful de proiect)

Conform prevederile Legii nr. 10/1995, executantul are obligația convocării factorilor participanți la verificări cu minim 3 zile înainte de fiecare fază. Prezența proiectantului și certificarea de către acesta a calității lucrărilor executate este obligatorie pentru următoarele faze:

- predarea amplasamentului și trasarea lucrării
- ori de câte ori condițiile obiective de pe șantier impun modificarea soluțiilor proiectului
- la receptia și la terminarea lucrărilor
- la receptia punerii în funcțiune

În timpul execuției se va face o verificare preliminară După executarea lucrării se va face verificarea definitivă, înainte de recepționarea lucrării, pe baza dosarului de instalații de utilizare prezentat la furnizor și cu solicitarea scrisă a verificării instalației de către acesta.

Omiterea sau neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul de calitate pe șantier, reprezintă asumarea de către Ofertant și Autoritatea contractantă a atribuțiilor și răspunderilor de proiectare conform Legii nr. 10/1995.

La prezentarea proiectantului pe șantier, se vor pune la dispoziție de către Ofertant în vederea încheierii procesului verbal de verificare a execuției stadiului fizic respectiv, următoarele acte:

- agrementele tehnice
- certificatele de calitate
- procese verbale de lucrări ascunse

Aceste documente sunt obligatorii în conformitate cu Legea 10/1995 și Normativ C 56/1985 privind verificarea calității lucrărilor.

Se anexează documentației, program pentru controlul calității lucrărilor pe faze de execuție.

V. LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI

S-au întocmit și se anexează toate elementele necesare realizării lucrărilor proiectate:

- A) Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
- B) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări;
- C) Liste cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări;
- D) Lista utilaje

VI. Grafice orientative de realizare a investiției:

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL EROILOR

SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

Nr. Crt.	Denumire activitate	Perioada de desfășurare a operațiilor			Observatii
		3 Luni			
1	Predarea amplasamentului lucrării la executant				
2	Realizare traseu pentru LES 0,4 kV				
3	Montare LES 0,4 kV				
4	Realizare fundatie statie incarcare				
5	Montare statie incarcare				
6	Verificări și încercări echipamente				
7	Remediarea neconformităților constatate cu ocazia verificărilor				
8	Recepția lucrării				
9	Punerea în funcțiune a noii instalații				

Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028



Sediu: ZALĂU, P-ța I. Maniu, bl. P+10, ap. 4
C.U.I.: RO43615620 | Nr. Reg. Com.: J31/45/2021
Tel: 0260 606 200, 0260 606 201
Fax: 0260 661850
Email: orizontelectric@gmail.com

STATII INCARCARE ELECTRICA AUTO, ORAS BREAZA, JUDET PRAHOVA - AMPLASAMENT BULEVARDUL
EROILOR
SC ORIZONT ELECTRIC SRL ZALĂU

Lucrarea nr. 78/A/2024
Faza: PT

B.PIESE DESENATE

Nr. Crt.	Denumirea plansei	Scara	Indicativul plansei
Instalatie Utilizare			
1.	Plan de incadrare in zona	1:1500	IE-01
2.	Plan de amplasament	1:1500	IE-02
3.	Plan de situatie	1:1000	IE-03
4.	Schema monofilara	%	IE-04
5.	Schema monofilara BMPT	%	IE-05
6.	Detaliu priza de pamant statie de incarcare	%	IE-06
7.	Detaliu pozare LES JT profil M	%	IE-07
8.	Detaliu de fundatie statie de incarcare	%	C-01
9.	Detaliu de montare BMPT	%	C-02
10.	Plan de semnalizare	%	S-01

Data
30.10.2024

Proiectant
ing. Morlocan Rares-Gabriel



Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei
CHEZAN SORIN-VALER
1650308312973
Verificator de proiecte
de instalații electrice
Autorizația nr. 201820371/04.12.18
Valabil până la data de: 16.11.2028

				Pag 1
OBIECTIV:	Stații încărcare electrică auto, oraș Breaza, județ Prahova	Proiect:	nr: 78/A/B/C/D/E/2024	
Beneficiar:	Oras Breaza	Plansa:	nr: _____	
Proiectant:	SC ORIZONT ELECTRIC SRL	Faza:	PT	
Executant:	SC ORIZONT ELECTRIC SRL			

DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Stații încărcare electrică auto, oraș Breaza, județ Prahova

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	26.569,00	5.048,10	31.617,10
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	4.000,00	760,00	4.760,00
3.1.1	Studii de teren	4.000,00	760,00	4.760,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	28.000,00	5.320,00	33.320,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	49.000,00	9.310,00	58.310,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	1.000,00	190,00	1.190,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	3.000,00	570,00	3.570,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	20.000,00	0,00	20.000,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	20.000,00	0,00	20.000,00
3.7.1.1	Consultanta la elaborarea cererii de finantare	20.000,00	0,00	20.000,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	4.000,00	760,00	4.760,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	1.000,00	190,00	1.190,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	1.000,00	190,00	1.190,00

DEVIZUL GENERAL: Stații încărcare electrică auto, oraș Breaza, județ Prahova

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	3.000,00	570,00	3.570,00
	TOTAL CAPITOL 3	105.000,00	16.150,00	121.150,00

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1	Construcții și instalații	183.151,00	34.798,72	217.949,72
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	30.000,00	5.700,00	35.700,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	377.500,00	71.725,00	449.225,00
4.3.1.1	[0023.1] Lista echipamente	75.500,00	14.345,00	89.845,00
4.3.2.1	[0023.3] Lista echipamente	75.500,00	14.345,00	89.845,00
4.3.3.1	[0023.5] Lista echipamente	75.500,00	14.345,00	89.845,00
4.3.4.1	[0023.7] Lista echipamente	75.500,00	14.345,00	89.845,00
4.3.5.1	[0023.9] Lista echipamente	75.500,00	14.345,00	89.845,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	590.651,00	112.223,72	702.874,72

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	3.000,00	0,00	3.000,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	30.861,00	5.863,59	36.724,59
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	4.000,00	760,00	4.760,00
	TOTAL CAPITOL 5	37.861,00	6.623,59	44.484,59

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL	760.081,00	140.045,41	900.126,41
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	239.720,00	45.546,82	285.266,82

1 euro = 4,98 lei, curs la data de 10.10.2024

Executant,

Director General,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL ORAȘ,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel: 0236 477 967

CONSILIER LOCAL,
CAZAN GHEORGHE MARIANA

SECRETAR GENERAL ORAȘ,
GORGAN MARIA CATALINA

